

Mlogic CMS-1606-DUAL Csörlő távirányító használati útmutató

Bekötés :

Piros : + 12 Volt

Fekete : - 12 Volt (Test)

Fehér : OUT + 12 V kimenet

Sárga : IN + 12 V kimenet

A + 12 Volt szálba egy 6 Amperes biztosíték beépítése szükséges ! (Nem tartozék)

Az OUT gomb megnyomásakor a Fehér, az IN gomb lenyomásakor a Sárga vezetéken jelenik meg a + 12 Volt vezérlő jel, egészen addig, amíg a gombot benyomva tartjuk. Ilyenkor a másik kimeneten nem lesz kimenő jel, vagyis nem polaritás fordító kapcsolás, nem köthető közvetlenül motorra. Helyes bekötés esetén a motor, vagy csörlő az OUT gomb nyomva tartása alatt felfelé, az IN gomb nyomva tartása alatt lefelé forog.

Figyelem ! A bekötést bízza szakemberre. A helytelen beépítés a készülék meghibásodását okozza, mely a garancia elvesztésével járhat.

Forgalmazza : Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8. Származási hely : Kína

www.metroman.hu