

## Bluetooth hangprojektor BT620 használati útmutatója



### TÖLTÉS:

Csatlakoztassa az USB kábelt az USB hálózati adapterhez. Töltés közben a piros LED világít. Töltés után a piros LED kialszik. A töltési idő körülbelül hat-nyolc óra. Az akkumulátorfeszültség a készülék kijelzőjén leolvasható.

### BLUETOOTH KAPCSOLAT:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a hangszóró bekapcsolásához. Bekapcsoláskor a készülék automatikusan Bluetooth módba lép.
2. Abban az eszközben, amelyhez a hangszórót csatlakoztatni szeretné, válassza ki a „BLOW BI620” elemet a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszközök listájából.
3. A párosítás és a csatlakozás után zenét játszhat és fogadhatja/bonthatja a telefonkapcsolatot a készülékről.

### KEZELÉS:

1. /M: nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a bekapcsoláshoz. Röviden nyomja meg a következő üzemmódba lépéshez.
2. Szünet/Lejátszás gomb  : bekapcsolt állapotban nyomja meg a Szünet/Lejátszás gombot, majd kattintson a gombra rádió az automatikus kereséshez.
3. „+”: tartsa lenyomva a gombot a hangerő növeléséhez, nyomja meg röviden a következő dal lejátszásához.
4. „-”: tartsa lenyomva a gombot a hangerő csökkentéséhez, nyomja meg röviden az előző zeneszám lejátszásához.
5. USB port: lehetővé teszi a zene lejátszását cserélhető lemezeiről
6. MicroUSB töltő aljzat: 5V 1A DC bemenet eszközökhöz
7. Micro SD kártya interfész: zene lejátszására szolgál a Micor SD kártyáról.
8. AUX audio microUSB kábel: külső eszköztől történő lejátszáshoz.

### Figyelmeztetések, óvintézkedések:

1. Tartsa a készüléket száraz helyen, tartsa távol a folyadéktól, nedvességtől és magas hőmérsékletű környezettől.
2. Tartsa távol az eszközt minden korrozív folyadéktól.
3. Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket, különben a belső alkatrészek megsérülnek és a garancia elveszik.
4. Elektromos készülék. A készülék fő egységének felnyitása szigorúan tilos.

### Műszaki adatok:

Hangszóró: 2 x 6W

Csatlakozás: Bluetooth 5.0

Bluetooth hatótávolság: 10 méterig

Frekvencia tartomány: 180 Hz - 20 kHz

FM frekvenciatartomány: 87,5 MHz - 108 MHz

Portok: USB 32GB-ig, microSD, microUSB

Töltőáram: 5V, 500mAh

Beépített akkumulátor: 2400 mAh

Töltési idő: 6-8 óra

Lejátszási idő: akár 7 óra

Méretetek: 410 x 63 x 61mm

Származási hely: Lengyelország

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft.  
8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.  
www.metroman.hu