

Motoros sisak kihangosító Bluetooth headset MYZ06BT használati útmutató

A fülhallgató a sisakba helyezés után Motoros bukó sisakba szerelhető bluetooth headszett, mellyel motorozás közben is fogadhatja telefonhívásait vagy hallgathatja kedvenc zenéit okostelefonjához kapcsolódva.



Telepítési mód

A rögzítő csipesz alsó és felső részét nyomja össze, majd csúsztassa a készülékre.

Csatlakoztassa a hangszórót.

Tépzárral rögzítse a hangszórót és a mikrofont a sisak belsejébe, és rögzítse a megfelelő pozícióban a fogadót.

Kézi párosítás első alkalommal

- Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, a hang felszólítja a „Power on” (bekapcsolás) üzenettel, a piros és a kék fény felváltva villog, hogy belépjen a BT kapcsolódási állapotába.
- Kapcsolja be a mobiltelefon BT-jét, válassza ki a BT „YZ06” nevet, és kattintson a csatlakozáshoz. A sikeres csatlakozást követően a jelző LED kék színűre vált, lassan villog, és hangüzenet hallható: „Connected” (Csatlakozva).
- A párosítás után, ha az utoljára párosított mobiltelefon BT-je aktív, a headset ismételt bekapcsolásakor automatikusan csatlakozik.
- Ha normál csatlakoztatás és használat során a fülhallgató az effektív távolságon túl leválik a mobiltelefonról (ekkor "Disconnected" hangjelzés hallható), az elérhető távolság visszaállásakor a készülék automatikusan újracsatlakozik.
- Automatikus keresés: A párosított BT mobiltelefon kikapcsolása vagy letiltása után a headset automatikusan párosítási állapotba lép, és a párosításra vár.
- Csatlakoztasson két mobiltelefont: Ha az első mobiltelefont sikeresen csatlakoztatta, kapcsolja ki a BT funkciót. Miután a második mobiltelefon sikeresen csatlakoztatta, kapcsolja be ismét az első mobiltelefon BT funkcióját a két mobiltelefon összekapcsolásához.

Működés

Bekapcsolás: Nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig kikapcsolt állapotban, a hang felszólítja a „Power on” üzenettel, a piros és a kék fény felváltva villog, lépjen be a párosítási állapotba. Ha van érvényes párosított mobiltelefon, automatikusan csatlakozik a készenléti állapothoz (használat nélkül 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol).

Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig bekapcsolt állapotban, a készülék kikapcsol „Power off” hangutasítást követően.

Bejövő hívás fogadása: Bejövő hívás esetén a szám jelentésre kerül, majd a bejövő hívást automatikusan fogadja. A hívás kézi fogadásához kattintson a funkciógombra.

Bejövő hívás elutasítása: Tartsa lenyomva a funkciógombot 2 másodpercig a hívás elutasításához.

Hívás befejezése: A hívás befejezéséhez kattintson a funkciógombra.

Visszahívás: Nem hívó állapotban kattintson duplán a funkciógombra az utolsó hívás kezdeményezéséhez.

Zenelejátszás/szünet: Kattintson a funkciógombra a zene szüneteltetéséhez/lejátszásához.

Zeneváltás: Zene lejátszása közben kattintson a „-” gombra az előző dal kiválasztásához, majd a „+” gombbal válassza ki a következő dalt.

Hangerő beállítása: Tartsa lenyomva a "-" gombot a hangerő csökkentéséhez, hosszan nyomja meg a "+" gombot a hangerő növeléséhez, hangjelzés hallható, ha a hangerő eléri a maximumot.

FM rádió funkció: Indítás után kattintson a bekapcsológombra az FM-rádió módba való belépéshez/kilépéshez (FM-rádió üzemmódba lépéskor a hang jelzi az "FM rádió" szót), majd nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot 5 másodpercig a rádióállomások kereséséhez és mentéséhez.

Hangos asszisztens indítása: Tartsa lenyomva a funkciógombot 3 másodpercig a Siri aktiválásához, a rendszer automatikusan kilép, miután néhány másodpercig nem szólalt meg.

Kínai és angol hangváltás: A hangutasítás kezdeti nyelve az angol. Ha a BT nincs csatlakoztatva a bekapcsolás után, kattintson duplán a bekapcsológombra, és hallja a „Du..Du..Du..Du..” felszólító hangot, a nyelvsváltás sikeres.

Csatlakoztasson a walkie-talkie-t a készülékhez: Dugja be a walkie-talkie-t a rádiós bemeneti interfészbe (3,5 mm-es audioport) a headset gazdagépén, majd a headsetet külső fülhallgatóként is használhatja a walkie-talkie-hoz.

Akkor csatlakozhat a walkie-talkie-hoz, ha a fülhallgató ki van kapcsolva. Használatkor a walkie-talkie hangerejét 50%-nál nagyobbra kell állítani. Ha bejövő hívás érkezik, a walkie-talkie hangjelzése „Du” hangjelzéssel szólal meg.

Töltés és áramellátás

- A fülhallgató akkumulátor töltöttségi szintje megjelenik a párosított és csatlakoztatott mobiltelefonon.

- A piros lámpa töltés közben égve marad, és kialszik, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.

Termék paraméterei

BT verzió: 5.0

Frekvencia tartomány: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz

BT távolság: 20-30 m (mobilonként változó)

Uthium akkumulátor kapacitása: 3,7 V / 450 mAh

Töltési feszültség: 5 V

Töltési idő: kb 2 óra

Készenléti idő: Körülbelül 360 óra

Csomag tartalma:

Vezeték nélküli headset

Hangszóró készlet, tépőzárral

Fülhallgató klip

C típusú töltőkábel

Használati utasítás

Napi karbantartás

- Ne helyezze a terméket rendkívül magas/alacsony hőmérsékletű helyre. A legjobb tárolási hőmérséklet -40°C és +60°C között van, ellenkező esetben ez befolyásolja a termék élettartamát.
- Ne tegye a terméket nyílt lángra, hogy elkerülje a robbanásveszélyt.
- Mivel a termék nem vízálló, kérjük, kerülje, hogy folyadék kerüljön bele.
- Ne szerelje szét a készüléket, mert ez a jótállási jog elvesztését vonhatja magával. Ha a headset meghibásodik, forduljon a szakszervizhez.
- Ha hosszabb ideig nem használja, kérjük, száraz helyen tárolja, hogy megőrizze a termék működőképességét.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

